

EW3968

Cargador automático pequeño de notebook de 65W

- Cargador multifuncional con selección automática de voltaje
- Ideal para cargar notebooks y otros equipos
- Incluye 10 puntas
- Con protección de sobrecalentamiento, sobretensión, sobrecorriente y cortocircuitos
- Detiene la carga cuando la batería está cargada

DESCRIPTION

¿Ha perdido la fuente de alimentación de su ordenador portátil, o quiere un adaptador adicional? El EWENT EW3968 adaptador portátil universal, sustituye a la fuente de alimentación que se incluye con su ordenador portátil. El cargador portátil EWENT es adecuado para casi cualquier ordenador portátil o netbook hasta 65W. El EW3968 viene con 10 conectores de alimentación para portátiles más comunes de Acer, HP, Dell, Asus, Sony, Toshiba, Compaq, Samsung, IBM, Lenovo, Liteon. Se echa en falta su enchufe adaptador? Consultar a nuestro servicio de soporte para el servicio de la punta libre.

Tapones de calidad sólidos

Todos los cargadores portátiles EWENT vienen con puntas sólidas de alta calidad. Se ajustan firmemente en la toma de corriente de su ordenador portátil. El cargador EWENT EW3968 viene con 10 consejos para los portátiles más comunes de Acer, HP, Dell, Asus, Sony, Toshiba, Compaq, Samsung, IBM, Lenovo, Liteon. Esta fuente de alimentación universal ajusta su voltaje de salida usando una técnica inteligente que detecta qué enchufe de alimentación está conectado. Para encontrar el tapón que se adapte a su cuaderno, no sólo no comprobar si el enchufe queda físicamente a la toma de corriente de su dispositivo, sino también comprobar si el voltaje que se indica en la punta del adaptador es correcto para su computadora portátil. Compruebe la caja de regalo de productos para una visión general de la tensión de cada cable de alimentación.

Medidas óptimas de seguridad

Seguridad sin concesiones . El adaptador tiene un sistema de protección cuádruple inteligente, que protege contra el sobrecalentamiento, sobretensión, sobre circuitos de corriente y corto. Además, el adaptador de carga se detiene cuando se da cuenta de que la batería está llena.

Servicio de soporte técnico de conectores gratuito

Para dar servicio a la mayoría de equipos portátiles, se proporcionan 10 conectores de forma predeterminada con el cargador para equipos portátiles. También disponemos de un servicio de conectores gratuitos para dar soporte a más equipos portátiles. Compruebe la lista completa de conectores en la página de soporte técnico del producto y el manual para solicitarla a nuestro servicio de ayuda. Cuando esté disponible, le enviaremos el conector solicitado sin coste alguno.

Cómo calcular la potencia del equipo portátil

Para ver si el cargador universal es adecuado para su subportátil o equipo portátil, puede calcular la potencia de estos equipos. En primer lugar, compruebe el cargador de corriente o las propiedades del equipo portátil. A continuación, multiplique el voltaje por el amperaje para calcular la potencia total necesaria. Por ejemplo, si el cargador de corriente tiene una salida de 15 V y 3 A, necesita un adaptador de 45 W (15 V x 3 A) como mínimo.

TECHNICAL

- Power connectors: 10 power plugs
- Maximum power: 65W
- Input: 100V ~ 240V AC 50/60Hz, 1.5A Max
- Output: 15.0VDC, 4.33A, 65.0W
- 16.0VDC, 4.06A, 65.0W
- 18.5VDC, 3.51A, 65.0W
- 19.0VDC, 3.42A, 65.0W
- 19.5VDC, 3.33A, 65.0W
- 20.0VDC, 3.25A, 65.0W

- Converter Efficiency > 88%
- Size: 106 x 48 x 30 mm
- Charger weight: 182 gr
- Protection: Over Voltage, Over Current, Short Circuit, Over Temperature
- DC cable length: 1,5mt
- AC cable length: 1,5mt

LOGISTIC

- Product Weight:
- Retail packaging Dimension (mm):
- Retail packaging Weight:
- Master carton Qty:
- Master carton Dimension (cm):
- Master carton Weight:



65W Built-in Intelligent Chip
safeguarding safety and stability of charging process

- Short Circuit Protection
- Over Voltage Protection
- Over Temperature Protection
- Over Current Protection

10 Detachable Connectors Included

TIP MY4 18.5V 4.8x1.7mm For HP	TIP MY5 19V 5.5x2.5mm For ASUS / ACER	TIP MY7 19V 5.5x2.3mm For ACER
TIP MY12 18.5V 7.4x5.0mm For HP	TIP MY13 19.5V 4.6x3.0mm For HP	TIP MY15 19V 5.5x1.7mm For ACER ASPIRE / DELL / LITEON / HP
TIP MY18 19V 3.0x1.3mm For SAMSUNG	TIP MY23 19.5V 4.6x3.0mm For DELL	TIP MY25 19V 4.0x1.35mm For ASUS
TIP MY28 20V SQUARE WITH PIN For LENOVO	Output 16.0VDC, 4.33A, 65.0W 19.0VDC, 3.42A, 65.0W 18.0VDC, 4.56A, 65.0W 19.5VDC, 3.33A, 65.0W 18.5VDC, 3.51A, 65.0W 20.0VDC, 3.25A, 65.0W	

Wide Compatibility
one for all

Others VS Ours

FREE TIP SERVICE
(If you ask a tip, we can provide)

Compact Design
easy to carry for your business trip

Product Weight: 290g

AC Cable: 150cm
DC Cable: 150cm

65W Universal Laptop Charger
charge your device at full speed

in less than **2 hours**

Fast Charging 65W Max

L-Shape Tips Design
greater durability and connection stability

Anti-interference
Magnetic Ring to prevent Signal Interference

Withstands 10,000+ bends

Automatic Voltage Selection
ensure safety and stability

Transform the fluctuating voltage into a stable voltage through rectification technology

Stable Voltage
Fluctuating Voltage

How to Choose the Correct Adapter
ensure safety and stability

- 1 Check the Voltage and Current of your laptop
INPUT: 19Vdc --- 3.42A
MODEL: TPN---018s
- 2 Check if the Voltage/Current listed on Ewent Adapter is consistent with your laptop
- 3 Check the right Tip/Plug size of your laptop
6.7mm
2.5mm